


# CD134

- Variateur tension constante avec mémorisation de la dernière intensité.
- À intégrer dans le profil PR117.
- Convertisseur 24Vdc à commander séparément.



CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Case T° Max.	Amb. T° Max.	L (mm)	I (mm)	H (mm)
CD13452	60W	DC 24V	DC 24V	1	1	60°C	40°C	63	16	13



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Homologation CE.



A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 24VDC.



Le produit est dimmable.



Garantie 2 ans.